

## Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b

StarTech ID: EC1394B2



Esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire de 2 Puertos permite agregar dos puertos FireWire 1394b a una laptop, brindando una solución eficaz y económica para incorporar dispositivos FireWire IEEE 1394A y IEEE 1394B incluso si la laptop no posee un puerto FireWire 400 o FireWire 800 integrado. Simplemente inserte la tarjeta FireWire 800 IEEE 1394B (EC1394B2) en una ranura ExpressCard, y podrá conectar una amplia variedad de dispositivos FireWire a su laptop con una velocidad de transferencia de datos de hasta 800Mbps. Además, como la tarjeta es retrocompatible con dispositivos 1394a, se pueden conectar dispositivos FireWire 400 y 800 al ordenador portátil, usando el mismo adaptador.

### Applications

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a una laptop desprovista de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a una laptop equipada con una ranura ExpressCard para descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto con ExpressCard

### Features

- 2 puertos FireWire800, con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 800 Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 1394b y con sus predecesores IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
- Se ajusta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
- Alimentación externa opcional para dispositivos FireWire que requieren alta potencia
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

**Technical Specifications**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	FireWire 800 (1394b)
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - XIO2213A
Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Puertos Externos	2 - Firewire 800 (9 pin; IEEE 1394b) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	800 Mbps
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 Linux
Longitud del Producto	4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [30 g]
Adaptador de Corriente Incluido	No
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	2A+
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Requerimientos del Sistema y Cables	Una Ranura ExpressCard disponible
Nota	El adaptador de corriente sólo es necesario si la conexión del o los dispositivos FireWire de alta potencia consumen más energía que la que puede proporcionar la ranura ExpressCard.
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 lb [0.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta ExpressCard FireWire
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

