

Tarjeta Adaptadora PCI Express de Perfil Bajo con 3 Puertos FireWire 1394 2b 1a

StarTech ID: PEX1394B3LP



Esta tarjeta PCI Express de 3 puertos FireWire esta equipada con un soporte de perfil bajo para ser instalada en ordenadores de factor de forma pequeño e incluye un soporte de tamaño completo opcional para gabinetes de PC de tamaño estándar.

La tarjeta adaptadora FireWire se puede instalar en una ranura PCIe con el fin de añadir dos puertos IEEE1394b (FireWire 800 – 9 pines) y un puerto IEEE1394a (FireWire 400 – 6 pines), brindando compatibilidad con un amplio rango de dispositivos FireWire (p. ej. cámaras grabadoras de vídeo digital, discos duros externos, cámaras digitales, etc.)

La tarjeta con dos puertos FireWire 800 y un puerto FireWire 400 ofrece un chipset PCI Express nativo (chip único) lo que se traduce en un desempeño más fiable, rápido, eficaz y económico que el de las tarjetas de expansión que utilizan un chip “puente”.

Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador de escritorio desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador de escritorio provisto con una ranura PCI Express con el fin de descargar fotos y vídeos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto con PCI Express

Características

- Dos puertos FireWire 800 de 9 pines con velocidades de transferencia de hasta 800 Mbps
- Un puerto FireWire 400 de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Incluye soporte de instalación de perfil completo o estándar
- Construida con un chipset PCI Express nativo y sin chip puente
- Conector de energía interno para dispositivos FireWire de alta potencia
- Compatible con IEEE 1394b y versiones anteriores con estándares IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	FireWire 800 (1394b)
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
ID del Conjunto de Chips	LSI/Agere - FW643
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Puertos Internos	1 - SP4 (4 pines; Alimentación de Unidades Pequeñas) Macho
Puertos Externos	1 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Puertos Externos	2 - Firewire 800 (9 pines; IEEE 1394b) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	800 Mbps
Tipo y Velocidad	FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Compatibilidad OS	Windows 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Longitud del Producto	90 mm [3.5 in]
Ancho del Producto	58 mm [2.3 in]
Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
Peso del Producto	40 g [1.4 oz]
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 707/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1587/4/2012eg;C)
Temperatura de Almacenamiento	-207/4/2012eg;C to 907/4/2012eg;C (-47/4/2012eg;F to 1947/4/2012eg;C)
Humedad	HR 0~90%
Requerimientos del Sistema y Cables	Unused PCI slot
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	190 g [6.7 oz]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express FireWire
Incluido en la Caja	1 - Cable FireWire
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

