

## Tarjeta Adaptadora ExpressCard con 2 Puertos Firewire 1394a para Ordenador Portátil

StarTech ID: EC13942



Esta Tarjeta Adaptadora Express Card con 2 puertos FireWire 1394a para Ordenador Portátil ofrece una plataforma estable para prácticamente cualquier conexión FireWire 400

Asegurando un operación continua con los periféricos conectados a través del puerto FireWire 400, esta Tarjeta Adaptadora ExpressCard FireWire 1394a soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 400 Mbps por lo que resulta perfecta para conectar dispositivos equipados con FireWire, editar contenidos multimedia o simplemente transferir grandes volúmenes de datos desde un ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo con conector Fire Wire

### Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador portátil desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador portátil con una ranura Express Card con el fin de descargar fotos o vídeos
- Permite conectar un disco duro externo de alta velocidad a un sistema provisto con ExpressCard

### Características

- Dos puertos FireWire de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
- Compatible con IEEE 1394-1995, 1394a-2000 y estándares OHCI 1.1
- Se adapta a ranuras ExpressCard de 34mm y 54mm
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus	ExpressCard
Tipo de Tarjeta	ExpressCard 34mm
ID del Conjunto de Chips	Texas Instruments - XIO2200A
Tipo(s) de Conector(es)	1 - ExpressCard (34mm)
Puertos Externos	2 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	400 Mbps
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Linux
Longitud del Producto	245 mm [9.6 in]
Ancho del Producto	150 mm [5.9 in]
Altura del Producto	66 mm [2.6 in]
Peso del Producto	100 g [3.5 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	No
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1A+
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	H
Requerimientos del Sistema y Cables	Una Ranura ExpressCard disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.4 lb]
Incluido en la Caja	1 - FireWire ExpressCard
Incluido en la Caja	1 - Cable FireWire 4-6 Pines
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

