

Adaptador Divisor Splitter de Video DisplayPort™ a 3 Monitores DP Triple Head Multiplicador

StarTech ID: SP123DP



El Módulo/Adaptador de Expansión Gráfica DisplayPort™ de Triple Entrada para Monitores Macute;ltiples, SP123DP es un divisor para macute;ltiples monitores que permite agregar varias pantallas (hasta tres) a una computadora de escritorio o laptop desde una acute;nica fuente DisplayPort.

Este versátil módulo de expansión gráfica combina 3 monitores DisplayPort como una acute;nica pantalla para una configuración panorámica con resoluciones de hasta 3840x1024 - todo sin necesidad de abrir la carcasa de la computadora. El módulo de expansión también permite clonar (replicar) la pantalla principal cuando se lo utiliza como divisor DisplayPort de 3 puertos.

Compatible con tarjetas de video y monitores DisplayPort, el módulo de expansión de video no requiere software de instalación para las aplicaciones de pantallas macute;ltiples, lo que simplifica la configuración y ayuda a ahorrar tiempo.

El SP123DP ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Resoluciones Compatibles*

Dos Monitores		Tres Monitores	
Configuración de Computadora	Cada Monitor	Configuración de Computadora	Cada Monitor
3840 x 1200	1920 x 1200	3840 x 800	1280 x 800
2560 x 1024	1280 x 1024	3840 x 1024	1280 x 1024
2048 x 768	1024 x 768	3072 x 768	1024 x 768
3360 x 1050	1680 x 1050	2400 x 600	800 x 600
3200 x 1200	1600 x 1200	1920 x 1200	640 x 800

3840 x 1024	1200	1360 x 768	480
2880 x 900	1440 x 900	4080 x 768	1360 x 768
1600 x 600	800 x 600	3840 x 720	1280 x 720
1280 x 480	640 x 480	2160 x 480	720 x 480
2800 x 1050	1400 x 1050	3840 x 960	1280 x 960

Notas:

Basado en una Tasa de Barrido Vertical de 60Hz.

*dependiente del GPU. Las capacidades de resolución máxima de EDID (Datos de Identificación de Pantalla Extendida) varían de acuerdo a la capacidad del GPU

Aplicaciones

- Proporciona una resolución máxima de 3840x1024 a través de tres pantallas
- Permite clonar la pantalla principal y utilizar el módulo de expansión gráfica SP123DP como divisor de 3 puertos
- Disfrute de las vistas panorámicas de los juegos al mismo tiempo que visualiza datos de códigos/recorridos en otra pantalla
- Permite crear una pantalla panorámica para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Permite editar imágenes, clips de audio o video a través de tres pantallas
- Ideal para ampliar una extensa hoja de cálculo Excel en las tres pantallas evitando así el desplazamiento lateral

Características

- Soporta resoluciones de hasta 3840x1024 cuando está conectado a tres pantallas
- Instalación rápida y sencilla que no requiere software ni controladores
- Compatible con cualquier salida de una tarjeta de video DisplayPort
- Proporciona una señal DisplayPort monomodo

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	3
Señal de Salida	DisplayPort (Single-Mode)
Conector A	1 - DisplayPort (20 pin) Male
Conector B	3 - DisplayPort (20 pin) Female
Especificaciones se requieren adaptadores activos para las conversiones a HDMI o DVI desde el dispositivo.	
Generales	
Resolución Digital Máxima	One Display: 1920x1200 Two Displays: 3840x1200 Three Displays: 3840x1024
Pantalla Plana Soportada	Yes
Nota	La resolución máxima depende de la tarjeta de video. Una tarjeta de video capaz de ofrecer una resolución máxima de 3840x1024 desde un puerto DisplayPort podrá accionar tres monitores a 1280x1024.
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	5.2 in [131 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
Altura del Producto	1 in [26 mm]
Peso del Producto	9.5 oz [270 g]
Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	N
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Almacenamiento

Humedad	HR 0~90% Sin Condensación
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 lb [0.8 kg]
Incluido en la Caja	1 - Spanner / Divisor DisplayPort de 3 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

